BUTTON

TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO

Button je bezdrátové chytré tísňové tlačítko, které je navrženo tak, aby poskytlo co nejrychlejší pomoc v krizových situacích. Stačí jedno stisknutí tlačítka, které je vybaveno ochranou proti nechtěné aktivaci, a okamžitě se spustí předem nastavený poplach nebo automatizační scénář. Na výběr máte z pěti různých poplachových režimů: SOS tísňový signál, poplach při vniknutí, požární poplach, přivolání lékařské pomoci nebo upozornění na únik plynu. Button tak představuje jednoduché a efektivní řešení, jak mít jistotu rychlé pomoci vždy na dosah ruky.



Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem

Šifrovaný komunikační protokol SAFEKeeper zajišťuje maximální ochranu zabezpečovacího systému.

Dosah rádiového signálu až 1400 m

Stabilní a efektivní komunikace v dosahu až 1400 m v otevřeném prostoru.

Obousměrný přenos informací mezi zařízeními

Nepřerušovaná interakce mezi centrální jednotkou a zařízeními pomocí šifrování AES128.

Tlačítko pro vyhlášení tísňového poplachu

Disponuje jedním plně přizpůsobitelným tlačítkem, které si můžete nastavit jako spoušť SOS nouzového signálu.

Možnost přiřazení tlačítka vybranému uživateli

Jedním stisknutím tlačítka lze okamžitě přivolat pomoc nebo upozornit vybrané kontaktní osoby na neobvyklou situaci.

Vyhlášení tichého poplachu

Pro maximální ochranu sebe nebo svých blízkých využijte možnost aktivace tichého poplachu.

Cloudová aktualizace firmware zařízení

Přidávání nových funkcí, zvyšování úrovně zabezpečení softwaru a rozšiřování možností využití bezpečnostních systémů.

Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131

GRADE 2

Představuje pro bezdrátové komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systémy (PZTS) standardně nejvyšší úroveň ochrany.

Volba typu poplachu v režimu tísňového tlačítka

Stisknutí tlačítka může vyvolat konkrétní akci – aktivaci požárního poplachu, vniknutí, SOS tísně, přivolání lékařské pomoci nebo upozornění na únik plynu.

Ochrana proti rušení rádiového signálu

Při detekci rušení signálu, dojde k upozornění uživatele a automatickému přeladění na nerušené frekvenční pásmo.

Přidání zařízení do systému načtením QR kódu

Přidání detektoru do systému je díky aplikaci ProSAFE mimořádně jednoduché. Stačí naskenovat unikátní QR kód zařízení a následně nastavit požadované funkce.

Až 5 let provozu z baterie

Napájení vyměnitelnou baterií, která umožňuje nepřetržitý provoz až po dobu 5 let.

Technická specifikace - Button

Modelové označení

SAFE 38010	Bílé provedení EAN kód - 0728204234860

Rozhraní

Indikace	1× zelená / červená LED
Tlačítko	1×

Funkce

Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Upozornění na vybitou bateri	Ano

Bezdrátový přenos

Nosná frekvence	868,0 MHz – 868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25 mW
Typ komunikace	Obousměrná
Komunikační vzdálenost	Až 1 400 m (4593.18 ft) v otevřeném prostoru
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)

Obecné

Napájení	1× CR2032 baterie
Spotřeba energie	Max. 14 mW
Napětí baterie	3 V DC
Minimální napětí	2,2 V DC
Hranice vybité baterie	2,6 V DC
Výdrž baterie	3 roky (při použití dvakrát týdně)
Typ zdroje napájení	C
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	55,0 mm × 36,0 mm × 14,2 mm (2.17“ × 1.42“ × 0.56“) (D × Š × V)
Rozměry balení	95,0 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3.74“ × 2.34“ × 1.20“) (D × Š × V)
Hmotnost (netto)	18 g (0.04 lb)
Hmotnost (brutto)	48 g (0.11 lb)
Instalace	Na stěnu
Materiál krytu	PC + ABS
Stupeň krytí	IP54
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Soulad	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 Stupeň zabezpečení 2 Třída prostředí II
Záruka	36 měsíců

Chytře a na míru každému uživateli

Button lze snadno přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Díky jeho jednoduché konfiguraci a ještě snadnějšímu ovládání jej dovedou používat jak malé děti, tak senioři. Button můžete v případě potřeby svěřit rodinným příslušníkům nebo dalším osobám, které u vás pracují či jsou u vás na návštěvě. Propojením vazby tlačítka Button a dalších zařízení v mobilní aplikaci ProSAFE můžete nejen přijímat okamžité poplachové zprávy a notifikace, ale současně pro videoverifikaci dostávat série snímků z vnitřních detektorů s kamerou nebo živě streamovat obraz z vašich IP kamer.
2 provozní režimy – funkce tísňového tlačítka nebo funkce ovládacího tlačítka pro spuštění vybraného automatizačního scénáře.

Aktivátor požárního poplachu na dosah ruky

Po jeho stisknutí mohou být aktivovány všechny poplachové sirény v systému SAFE a současně odeslána poplachová zpráva o požáru nebo úniku plynu uživatelům a poplachovému přijímacímu centru (DPPC).

Tichý poplach

V některých situacích není vhodné spoléhat se na hlasitou akustickou signalizaci poplachu. Reakce narušitele může být nepředvídatelná a v krajním případě i nebezpečná. Pro maximální ochranu sebe i svých blízkých využijte možnost aktivace tichého poplachu – stačí stisknout chytré tlačítko Button, které je nenápadně umístěné na dostupném místě.

Programovatelné funkce pro ovládání automatizace

Bezpečnost je jen jednou z mnoha schopností, které Button nabízí. Toto plně přizpůsobitelné bezdrátové multifunkční tlačítko je navrženo nejen pro bezpečnostní aplikace, ale i pro chytrou automatizaci v rámci systému SAFE. S Buttonem snadno ovládáte osvětlení, brány, garážová vrata, spínáte domácí spotřebiče nebo řídíte žaluzie a rolety. Ať už potřebujete ovládat jednotlivá zařízení, nebo spouštět komplexní automatizační scénáře, Button vám dává svobodu a kontrolu nad vaším chytrým domovem.