# 808COM

## Автономный детектор угарного газа, горючих и взрывоопасных газов




SAFE 808COM — интеллектуальный комбинированный детектор, оснащённый новейшей технологией электрохимического и полупроводникового многофункционального датчика второго поколения для обнаружения и раннего предупреждения о появлении угарного газа (CO) и практически всех горючих, взрывоопасных газов (природный газ, метан, пропан, бутан).

- Полупроводниковый датчик горючих и взрывоопасных газов
- Электрохимический датчик угарного газа (CO)
- Система голосового оповещения
- Цифровой дисплей с подсветкой
- Постоянное питание от сети AC 230 В
- Поддержка резервной батареи 9 В NiMH
- Простая установка
- Сертификаты EN 50194-1:2009 и EN 50291-1:2018

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель | SAFE 808COM |
| Дисплей | Цветной многофункциональный ЖК-дисплей |
| Технология датчика | Полупроводниковый датчик второго поколения |
| Обнаружение горючих газов | Каталитическое сгорание |
| Обнаружение CO | Электрохимический сенсор CO |
| Чувствительность датчика | Соответствует концентрации 6 % НКПР / 3000 ppm |
| Допуск отображаемых значений | В зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность) и состояния датчика отображаемые значения могут отличаться.<br>Окружающая среда: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F)<br>Атмосферное давление: +/- 10 %, 40 % +/- 3 % относительной влажности |
| Время инициализации | 180 s |

| | |
|---|---|
| Время реакции | Макс. 20 с |
| Питание от сети | AC 230 V / 50 – 60 Hz |
| Резервное питание | Батарея NiMH 9 В (опционально — батарея в комплект не входит) |
| Время работы от резервной батареи | Рабочий режим 100 мин / тревога 10 мин |
| Максимальное потребление | В режиме тревоги 3,5 Вт / в режиме ожидания 2,5 Вт |
| Сигнализация | Звуковая (сирена 85 дБ) и световая (3 светодиодных индикатора) |
| Превышение допустимой концентрации | Звуковая тревога 85 дБ в сопровождении голосового оповещения «Внимание, утечка угарного газа!»<br>или «Внимание, утечка газа!» и визуальной индикации красным светодиодом, на дисплее отображается обнаруженная концентрация |
| Светодиодная индикация | Питание от сети AC: постоянно светится зелёный светодиод |

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тревога | Быстрое мигание красного светодиода |
| Неисправность | Постоянно светится жёлтый светодиод |
| Способ монтажа | На стену (шурупы входят в комплект) |
| Вид установки | Внутренний |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | от 0 °C до +50 °C |
| Рабочая влажность | от 10 % до 95 % относительной влажности без конденсации |
| Условия хранения | Температура: от −10 °C до +50 °C |
| Размеры | 112 mm x 73 mm x 42 mm |

| | |
|---|---|
| Длина сетевого кабеля | 1,35 m |
| Масса | 160 g |
| Размеры коробки | 570 mm x 320 mm x 360 mm |
| Вес коробки | 13,96 kg |
| Количество штук в коробке | 60 шт. |
| Сертификация | EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010 |
| Декларация соответствия | CE |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок службы устройства | Мин. 5 лет |
| Код EAN | 0703123016315 |




Подробнее на сайте
smart-safe.eu/firesafe/ru/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu