Produktová řada CONNECTED

100HUB - WRF

Centrální ovládací jednotka FireSAFE s rádiovou komunikací a podporou videoverifikace, špičkovou odolností proti sabotáži či rušení signálu, monitorující činnost všech připojených zařízení a okamžitě upozorňující na rizika (požár, zaplavení, únik plynů a CO) prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace.



CONNECTED bezdrátové propojení zařízení FireSAFE

- Pro bezpečnou, stabilní a spolehlivou komunikaci disponuje systém mezi jednotlivými zařízeními vlastní rádiovou technologií FireSAFE na frekvenci provozního kmitočtu 868 MHz
- Komunikaci mezi jednotlivými zařízeními až na vzdálenost 1000 m v otevřeném prostoru
- Vzdáleně odkudkoli konfigurujte a upravujte nastavení vašeho požárně bezpečnostního systému

Podpora připojení až 128 zařízení FireSAFE

- Podporuje připojení až 128 detektorů a zařízení neustále se rozrůstajícího portfolia FireSAFE CONNECTED
- Monitoruje zařízení jako jsou hlásiče požáru a teploty, detektory oxidu uhelnatého nebo hořlavých, výbušných plynů, enviromentálních senzorů a dalších komponent
- Snadná instalace jednotlivých zařízení bez potřeby kabeláže

Dva komunikační kanály (Wi-Fi a Ethernet)

- Díky připojení k internetové síti (jak pomocí ethernetového kabelu, tak Wi-Fi) umožňuje pohodlnou konfiguraci a ovládání jednotlivých částí systému FireSAFE

Konfigurace a ovládání přes APP FireSAFE

- Vzdálené monitorování pomocí intuitivní stejnojmenné bezplatné mobilní aplikace (pro Android i iOS v CZ lokalizaci) určené pro chytré telefony, tablety a další zařízení
- Všechny informace a okamžitá upozornění v jedné aplikaci na vašem telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Podpora integrace pro video monitorovací systém

- Snadná integrace přehledové IP kamery FireSAFE pro verifikaci požární události, FireSAFE IP termální kamery pro detekci narůstající teploty v monitorovaných zónách zájmu (elektro vozy, elektro kola a koloběžky, bateriová úložiště, skladování lithiových baterií atd.) nebo IP kamery FireSAFE pro detekci plamene ve střeženém prostoru

Systém hlasového varování

- V případě nebezpečí, poruchy nebo důležitých změn v síti či systému, bude svého uživatele o aktuální situaci informovat prostřednictvím různých druhů hlasových zpráv ve formě lidského hlasu
- Jazyk zpráv hlasového varování (včetně české lokalizace) je volitelný a lze jej libovolně měnit v menu mobilní aplikace FireSAFE

Technická specifikace

Klasifikace	Inteligentní centrální ovládací panel
Maximální počet propojených zařízení	128 jednotek typu FireSAFE
Podpora IP kamer	Ano (pouze kamery s kompatibilitou pro FireSAFE APP)
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší; Android 4.4 a vyšší
Dostupná jazyková lokalizace	Čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina
Napájení	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,4 A
Pracovní rádiová frekvence	868,0 – 868,6 MHz
Dosah rádiového signálu	Až 1000 m v otevřeném prostoru
Komunikační kanály	Ethernet, Wi-Fi a mobilní síť (podporuje instalaci dvou SIM karet, jednu chvíli lze aktivovat pouze jednu SIM kartu)
Režim šifrování	CRC8
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)
Bezdrátový protokol	IEEE 802.11b /g/n
Frekvenční rozsah Wi-Fi	2400 – 2483,5 MHz
Přenosový dosah Wi-Fi	50 m
Druh instalace	Vnitřní

Způsob montáže	Na stěnu nebo na vodorovný povrch (montážní materiál je součástí balení)
Signalizace	Akustická (sirénka až 70 dB) a optická (LED indikace)
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F)
Provozní vlhkost	Až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Skladovací podmínky	Teplota: -10 °C až +55 °C Vlhkost: 10 % až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Materiál krytu	PC + ABS
Barva	Bílá
Prohlášení o shodě	CE, CE UKCA
Záruka	36 měsíců
Rozměry produktu	174,8 × 174,8 × 38,3 mm
Hmotnost produktu	500 g
Rozměry balení produktu	103 x 52 x 103 mm
Hmotnost balení produktu	148,7 g
Rozměry kartonu	475 x 329 x 278 mm
Hmotnost kartonu	6,9 Kg
Počet kusů v kartonu	40 ks
EAN kód	0728204234907

Rozměry produktu

