BUTTON

BEZDRÁTOVÉ CHYTRÉ TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO

Button je bezdrátové chytré tísňové tlačítko, které můžete mít vždy u sebe – snadno jej připnete na klíče, zavěsíte na krk nebo uložíte do kapsy. Toto kompaktní a plně konfigurovatelné zařízení bylo navrženo s důrazem na maximální rychlost a spolehlivost v krizových situacích. Stačí jedno stisknutí tlačítka, které je vybaveno ochranou proti nechtěné aktivaci, a okamžitě se spustí předem nastavený poplach nebo automatizační scénář.



- Tlačítko pro vyhlášení tísňového poplachu
- Ochrana proti náhodnému stisknutí tlačítka
- Vyhlášení tichého poplachu
- Dosah rádiového signálu až 900 m
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- LED indikátor pro potvrzení provedení příkazu
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Až 5 let provozu z baterie
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Volba typu poplachu v režimu tísňového tlačítka
- 2 provozní režimy – tísňové nebo ovládací tlačítko
- Možnost přiřazení tlačítka vybranému uživateli
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Automatické přeladění na nerušený kanál
- Funkce pro zakázání aktivace tísňového tlačítka
- Prachu a voděodolné pouzdro se stupněm krytí IP54
- Ochrana proti rušení rádiového signálu

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic | www.smart-safe.eu | info@safe-home.eu

Technická specifikace - Button

Modelové označení

SAFE 38010	Bílé provedení EAN kód - 0728204234860

Obecné informace

Modelové označení	Bílé provedení SAFE 38010

Rozhraní

Indikace	1× zelená / červená LED
Tlačítko	1×

Funkce

Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Upozornění na vybitou baterii	Ano
Zobrazení stavu baterie	V aplikaci
Testovací režim	Ano

Bezdrátový přenos

Nosná frekvence	868,0 MHz až 868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25 mW
Typ komunikace	Obousměrná
Komunikační vzdálenost	Až 1 200 m v otevřeném prostoru
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)

Obecné

Napájení	1× baterie CR2032
Spotřeba energie	Max. 14 mW
Napětí baterie	3 V DC
Odběr proudu	Provozní: 4,3 µA; Max.: 60 mA
Minimální napětí	2,2 V DC
Hranice vybité baterie	2,6 V DC
Výdrž baterie	3 roky (při použití dvakrát týdně)
Typ zdroje napájení	C
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (RH)

Chytře a na míru každému uživateli

Button lze snadno přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Díky jeho jednoduché konfiguraci a ještě snadnějšímu ovládání jej dovedou používat jak malé děti, tak senioři. Button můžete v případě potřeby svěřit rodinným příslušníkům nebo dalším osobám, které u vás pracují či jsou u vás na návštěvě. Propojením vazby tlačítka Button a dalších zařízení v mobilní aplikaci ProSAFE můžete nejen přijímat okamžité poplachové zprávy a notifikace, ale současně pro videoverifikaci dostávat série snímků z vnitřních detektorů s kamerou nebo živě streamovat obraz z vašich IP kamer. 2 provozní režimy – funkce tísňového tlačítka nebo funkce ovládacího tlačítka pro spuštění vybraného automatizačního scénáře.

Když chcete mít kontrolu nad bezpečím svých dětí

Máte doma děti, které už zvládnou zůstat chvíli samy, ale přesto vás občas přepadne obava o jejich bezpečí, když nejste nablízku? Právě pro tyto situace je tu Button – chytré tísňové tlačítko, které vám dodá klid na duši a vašim dětem pocit jistoty. Děti mohou mít tlačítko stále u sebe a v případě jakékoliv nejistoty nebo ohrožení vás jediným stiskem okamžitě upozorní či přivolají pomoc. S Buttonem víte, že vaše děti nejsou nikdy skutečně samy – stačí jedno kliknutí a jste jim na dosah, ať už jste kdekoliv.

Spolehlivý ochránce vašich blízkých

Máte starost o bezpečí a pohodlí svých blízkých, kteří žijí sami, jsou zranitelní, mají zdravotní omezení nebo se jejich zdravotní stav zhoršil? Přemýšlíte, co by se stalo, kdyby upadli, necítili se dobře, nemohli se dostat k telefonu nebo neměli sílu či možnost zavolat o pomoc?

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/button-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Technická specifikace - Button

Obecné

Rozměry produktu	55,0 × 36,0 × 14,2 mm (D × Š × V)
Rozměry balení	95,0 × 59,5 × 30,5 mm (D × Š × V)
Hmotnost (netto)	18 g
Hmotnost (brutto)	48 g
Instalace	Do držáku, přenosné
Materiál krytu	PC + ABS
Stupeň krytí	IP54
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300

Soulad

Soulad	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-6:2017; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí II
Záruka	36 měsíců

Tichý poplach

V některých situacích není vhodné spoléhat se na hlasitou akustickou signalizaci poplachu. Reakce narušitele může být nepředvídatelná a v krajním případě i nebezpečná. Pro maximální ochranu sebe i svých blízkých využijte možnost aktivace tichého poplachu – stačí stisknout chytré tlačítko Button, které je nenápadně umístěné na dostupném místě. Vetřelec tak nezíská podezření, že byl poplach spuštěn, nebude jednat zbrkle ani pod tlakem a nebude se okamžitě snažit o útěk. Tím získáte cenné sekundy navíc pro úkryt, únik nebo adekvátní reakci. Zároveň tím umožníte bezpečnostním složkám využít moment překvapení, protože jste je diskrétně přivolali na pomoc. Tichý poplach tak může být klíčovým prvkem pro zajištění bezpečnosti v krizových situacích.

Aktivátor požárního poplachu na dosah ruky

Stisknutí tlačítka může vyvolat konkrétní akci – například aktivaci požárního poplachu, vniknutí, SOS tísně, přivolání lékařské pomoci nebo upozornění na únik plynu. Button tak může plnit funkci tlačítka pro aktivaci požárního poplachu. Po jeho stisknutí mohou být aktivovány všechny poplachové sirény v systému SAFE a současně odeslána poplachová zpráva o požáru nebo úniku plynu uživatelům a poplachovému přijímacímu centru (DPPC). Díky chytrému tísňovému tlačítku Button získáte vy i vaši blízcí větší klid na duši a jistotu, že v případě potřeby bude pomoc vždy na dosah.

Programovatelné funkce pro ovládání automatizace

Bezpečnost je jen jednou z mnoha schopností, které Button nabízí.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/button-safe