BUTTON

BEŽIČNA PAMETNA PANIK TIPKA

Button je bežična pametna panik tipka, koju možete uvijek imati pri sebi – lako je prikvačite na ključeve, objesite oko vrata ili spremite u džep. Ovaj kompaktni i potpuno konfigurabilni uređaj osmišljen je s naglaskom na maksimalnu brzinu i pouzdanost u kriznim situacijama. Dovoljan je jedan pritisak tipke, koja je opremljena zaštitom od nehotične aktivacije, i odmah se pokreće unaprijed postavljeni alarm ili automatizacijski scenarij.



- Tipka za pokretanje panik alarma
- Zaštita od slučajnog pritiska tipke
- Aktiviranje tihog alarma
- Domet radijskog signala do 900 m
- Ažuriranje firmwarea uređaja putem oblaka
- LED indikator za potvrdu izvršenja naredbe
- Stupanj zaštite 2 prema ČSN EN 50131
- Do 5 godina rada na bateriju
- Šifriranje podataka AES algoritmom s promjenjivim kodom
- Odabir vrste alarma u načinu rada panik tipke
- 2 načina rada – panik tipka ili upravljačka tipka
- Mogućnost dodjele tipke odabranom korisniku
- Dodavanje uređaja u sustav očitavanjem QR koda
- Dvosmjerni prijenos informacija između uređaja
- Automatsko prelaženje na kanal bez smetnji
- Funkcija za onemogućivanje aktivacije panik tipke
- Prašini i vodi otporno kućište sa stupnjem zaštite IP54
- Zaštita od ometanja radijskog signala

Technical specification - Button

Model designation

SAFE 38010	Bijela izvedba EAN code - 0728204234860

Opće informacije

Oznaka modela	Bijela izvedba SAFE 38010

Sučelje

Indikacija	1× zelena / crvena LED
Tipka	1×

Funkcije

Daljinsko ažuriranje	Da (oblak)
Pretraživanje	Detekcija jakosti signala
Upozorenje na ispražnjenu bateriju	Da
Prikaz stanja baterije	U aplikaciji
Testni način	Da

Bežični prijenos

Noseća frekvencija	868,0 MHz do 868,6 MHz
Snaga odašiljača (EIRP)	Ograničenje 25 mW
Vrsta komunikacije	Dvosmjerna
Komunikacijska udaljenost	Do 1 200 m na otvorenom prostoru
Način šifriranja	AES128
Skakanje frekvencije	Da (automatsko)

Općenito

Napajanje	1× baterija CR2032
Potrošnja energije	Maks. 14 mW
Napon baterije	3 V DC
Potrošnja struje	Radni: 4,3 µA; Maks.: 60 mA
Minimalni napon	2,2 V DC
Prag ispražnjene baterije	2,6 V DC
Trajanje baterije	3 godine (uz uporabu dvaput tjedno)

Pametno i po mjeri svakog korisnika

Button se može lako prilagoditi Vašim specifičnim potrebama. Zahvaljujući jednostavnoj konfiguraciji i još jednostavnijem upravljanju mogu ga koristiti i mala djeca i starije osobe. Button možete prema potrebi povjeriti članovima obitelji ili drugim osobama koje kod Vas rade ili su kod Vas u posjetu. Povezivanjem tipke Button i ostalih uređaja u mobilnoj aplikaciji ProSAFE možete ne samo primati trenutačne alarmne poruke i obavijesti, nego istodobno radi video verifikacije dobivati serije snimaka iz unutarnjih detektora s kamerom ili uživo streamati sliku sa svojih IP kamera. 2 načina rada – funkcija panik tipke ili funkcija upravljačke tipke za pokretanje odabranog automatizacijskog scenarija.

Kad želite imati kontrolu nad sigurnošću svoje djece

Imate kod kuće djecu koja već mogu ostati neko vrijeme sama, ali Vas ipak povremeno obuzme strah za njihovu sigurnost kad niste u blizini? Upravo za takve situacije tu je Button – pametna panik tipka, koja Vam daje mir u duši, a Vašoj djeci osjećaj sigurnosti. Djeca mogu tipku imati stalno uza se i u slučaju bilo kakve nesigurnosti ili ugroženosti jednim pritiskom odmah će Vas upozoriti ili pozvati pomoć. S Buttonom znate da Vaša djeca nikada nisu doista sama – dovoljan je jedan klik i Vi ste im na dohvat ruke, gdje god bili.

Pouzdan zaštitnik Vaših najbližih

Brinete se za sigurnost i udobnost svojih najbližih koji žive sami, ranjivi su, imaju zdravstvena ograničenja ili im se zdravstveno stanje pogoršalo?

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/button-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Technical specification - Button

Općenito

Vrsta izvora napajanja	C
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C (unutarnji prostor)
Radna vlažnost	10 % do 90 % (RH)
Dimenzije proizvoda	55,0 × 36,0 × 14,2 mm (D × Š × V)
Dimenzije pakiranja	95,0 × 59,5 × 30,5 mm (D × Š × V)
Težina (neto)	18 g
Težina (bruto)	48 g
Instalacija	U držač, prijenosno
Materijal kućišta	PC + ABS
Stupanj zaštite	IP54
Kompatibilnost	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300

Sukladnost

Sukladnost	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-6:2017; Stupanj sigurnosti 2; Razred okoliša II
Jamstvo	36 mjeseci

Tihi alarm

U nekim situacijama nije prikladno oslanjati se na glasnu zvučnu signalizaciju alarma. Reakcija uljeza može biti nepredvidiva i u krajnjem slučaju čak i opasna. Za maksimalnu zaštitu sebe i svojih najbližih iskoristite mogućnost aktivacije tihog alarma – dovoljno je pritisnuti pametnu tipku Button, koja je nenametljivo smještena na dostupnom mjestu. Uljez tako neće steći sumnju da je alarm pokrenut, neće djelovati nagonski ni pod pritiskom i neće se odmah pokušati dati u bijeg. Tako dobivate dragocjene sekunde više za skrivanje, bijeg ili primjerenu reakciju. Istodobno time omogućujete sigurnosnim službama da iskoriste moment iznenađenja jer ste ih diskretno pozvali u pomoć. Tihi alarm tako može biti ključni element za osiguranje sigurnosti u kriznim situacijama.

Aktivator požarnog alarma na dohvat ruke

Pritisak tipke može izazvati konkretnu radnju – primjerice aktivaciju požarnog alarma, upada, SOS opasnosti, pozivanje medicinske pomoći ili upozorenje na curenje plina. Button tako može imati funkciju tipke za aktivaciju požarnog alarma. Nakon njegova pritiska mogu se aktivirati sve alarmne sirene u sustavu SAFE i istodobno poslati alarmna poruka o požaru ili curenju plina korisnicima i alarmnom prijamnom centru (DPPC). Zahvaljujući pametnoj panik tipki Button Vi i Vaši najbliži dobivate veći mir u duši i sigurnost da će u slučaju potrebe pomoć uvijek biti na dohvat ruke.

Programabilne funkcije za upravljanje automatizacijom

Sigurnost je samo jedna od mnogih sposobnosti koje Button nudi.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/button-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store