BRACKET OUTDOOR 11030

PRO SAFE

PODESIVI NOSAČ ZA VANJSKE PIR DETEKTORE POKRETA

Bracket Outdoor-SAFE 11030 je podesivi montažni nosač osmišljen za vanjske PIR detektore Motion Guard Outdoor i Motion Cam Outdoor. Robusna konstrukcija u kombinaciji s iznimnom fleksibilnošću podešavanja čini ga nezaobilaznom dodatnom opremom za svakog integratora modernog bežičnog sigurnosnog sustava SAFE.



- Jednostavna instalacija
- Za unutarnju instalaciju
- Za vanjsku instalaciju
- Fleksibilna instalacija na strop i zid
- Kut H rotacije – montaža na zid ±90° / strop ±180°
- Širok raspon dopuštene radne temperature i vlažnosti

Technical specification - Bracket Outdoor 11030

Model designation

SAFE 11030	EAN code - 0728204235072

Općenito

Klasifikacija	Okretni nosač za vanjske detektore pokreta SAFE
Kompatibilnost	SAFE 38460, SAFE 38470
Primjena	Unutarnji / vanjski
Materijal	Aluminijska legura
Razina protukorozivne zaštite	Osnovna zaštita
Boja	Srebrna
Vrsta instalacije	Zidna montaža
Preporučena visina instalacije	0,8 m do 1,3 m
Kut rotacije	Horizontalno ±40°

Radni uvjeti

Radna temperatura	−25 °C do +60 °C
Radna vlažnost	10 % do 90 % (RH)
Temperatura skladištenja	−25 °C do +60 °C
Vlažnost pri skladištenju	10 % do 90 % (RH)

Fizički parametri

Dimenzije proizvoda	94,0 × 73,4 × 55,0 mm
Težina (neto)	140 g
Dimenzije pakiranja	121,0 × 108,0 × 99,0 mm
Težina (bruto)	230 g

Certifikacija i jamstvo

Sukladnost	CE
Jamstvo	36 mjeseci

Stabilna i otporna konstrukcija

Nosač Bracket Outdoor-SAFE 11030 razvijen je za fleksibilnu instalaciju vanjskih PIR detektora SAFE uz podršku stabilne montaže na zid. Cijelo tijelo nosača izrađeno je od aluminijske legure i nudi maksimalan omjer mehaničke otpornosti i male težine. Okretni mehanizam omogućuje glatko i precizno usmjeravanje te čvrsto fiksiranje detektora u željenoj horizontalnoj ravnini, što znatno pojednostavnjuje postupak instalacije i naknadnog fino podešavanja kuta snimanja.

Kompatibilnost

Nosač je potpuno kompatibilan s detektorima SAFE 38460 Motion Guard Outdoor i SAFE 38470 Motion Cam Outdoor. Time znatno proširuje mogućnosti njihova smještaja u najrazličitijim okruženjima i primjenama. Osnovna antikorozivna obrada zajedno s radnim rasponom temperatura od −25 °C do +60 °C jamči pouzdan i neometan rad kako u standardnim unutarnjim prostorima tako osobito u zahtjevnijim vanjskim uvjetima.

Mogućnosti uporabe

Nosač SAFE 11030 namijenjen je za montažu na okomite zidove, što omogućuje optimalan smještaj vanjskog PIR detektora na pročelju zgrade, kod ulaznih vrata, u garažama ili na drugim izloženim mjestima na kojima je potrebna pouzdana detekcija pokreta.

Precizno usmjeravanje detektora

Nosač omogućuje horizontalni nagib ±40°, zahvaljujući čemu se detektor može precizno usmjeriti na nadzirano područje i minimizirati rizik od slijepih točaka ili lažnih alarma uzrokovanih pogrešnim kutom snimanja.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/safe-bracket-outdoor