CHIME

PAMETNO WI-FI ZVONO NA VRATIMA

SAFE Chime je kompaktna unutarnja jedinica osmišljena kao dodatna oprema za Wi-Fi zvono na vratima SAFE DoorBell (isporučuje se zasebno). Nakon pritiska tipke za zvonjenje vanjske jedinice SAFE DoorBell zvučnik jedinice SAFE Chime emitirat će zvučne signale zvonjenja i tako dopunjavati zvučna upozorenja na dolazak posjetitelja ili druge funkcije Wi-Fi zvona na vratima SAFE DoorBell.



- Ugrađeni zvučnik
- Integrirani LED indikator
- Upravljanje glasnoćom putem aplikacije
- Više mogućnosti zvonjenja
- Instalacija u utičnicu ili produžni kabel
- Instalacija tipa „plug & play”
- Wi-Fi 6 integracija standarda zaštite od smetnji
- Daljinsko ažuriranje firmwarea putem mreže
- Tipka RESET
- Napajanje iz mreže 100–240 V AC s potrošnjom manjom od 5 W
- Upravljanje i konfiguracija putem aplikacije ProSAFE
- Može se upariti s jedinicama DoorBell
- Mogućnost povezivanja više jedinica
- Podesiva razina glasnoće
- Unutarnja instalacija
- Jednostavna instalacija uređaja

Technical specification - Chime

Model designation

SAFE 62010	EAN code - 0728204235362

Sučelje

Ugrađeni zvučnik	Da
Optička indikacija	1× LED indikator
Tipka	1× RESET

Mreža / komunikacija

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4000 GHz do 2,4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
Ažuriranje firmvera	Daljinski putem mreže
Aplikacija	ProSAFE

Općenito

Napajanje	100 V do 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije	< 5 W
Radna temperatura	−10 °C do +45 °C
Radna vlažnost	20 % do 95 % (RH), bez kondenzacije
Dimenzije proizvoda	96 × 50 × 30,3 mm
Materijal kućišta	Plastika i tekstil
Boja	Siva
Težina (neto)	0,1 kg
Instalacija	Utičnica / produžni kabel
Stupanj zaštite	IP20
Kompatibilnost	Aplikacija ProSAFE v1.99.00 ili novija

Pakiranje

Dimenzije pakiranja	187 × 81 × 57 mm
Težina (bruto)	0,2 kg

Certifikacija

Sukladnost	CE; CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU

Jednostavno, lako i elegantno rješenje

SAFE Chime je elegantan dodatak Wi-Fi zvonima na vratima SAFE DoorBell, koji jednostavno uključite u utičnicu i odmah imate zvučno upozorenje točno tamo gdje Vam treba. Čim netko pritisne tipku vanjske jedinice SAFE DoorBell, zvučnik zvonca SAFE Chime odmah reagira zvučnim signalom. Povezivanje obiju jedinica odvija se putem Vaše kućne Wi-Fi mreže, tako da nema složenog kabliranja ni bušenja. Dovoljno je zvonce SAFE Chime utaknuti u standardnu utičnicu od 230 V i upariti putem mobilne aplikacije ProSAFE, koja je potpuno besplatna i dostupna za Android i iOS.

Nestandardni standard Wi-Fi 6

S jedinicom SAFE Chime ulažemo u standard Wi-Fi 6 – najsuvremeniju bežičnu tehnologiju koja donosi brži prijenos podataka, stabilniju vezu i znatno nižu potrošnju energije u odnosu na starije generacije Wi-Fi-ja. Domet zvonce crpi izravno iz pokrivenosti Vaše kućne mreže, tako da ga lako smještate bilo gdje gdje Vaša mreža ima pokrivenost. Jeste li znali da Wi-Fi 6 učinkovitije radi i u gusto naseljenim mrežama u kojima je istodobno povezano više uređaja? To znači manje ispada i pouzdaniju komunikaciju upravo u trenucima kad je najviše trebate.

Pametno pokrivanje

Raspoređivanjem više jedinica SAFE Chime unutar pojedinih prostora interijera lako i brzo dobivate pokrivenost svih područja od interesa u Vašoj kući, uredu ili poslovnici. Sve jedinice zvučnog upozorenja bit će povezane s Vašim vanjskim Wi-Fi zvonom na vratima SAFE DoorBell i reagirat će sinkrono. Zvučna upozorenja tako će biti čujna svugdje gdje je potrebno.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/safe-chime

GET IT ON Google Play

Available on the App Store