

BUTTON

NOTFALLTASTE



Button ist eine kabellose intelligente Notfalltaste, die so konzipiert ist, dass sie in Krisensituationen schnellstmögliche Hilfe bietet. Ein einfacher Tastendruck, der mit Schutz vor unbeabsichtigter Aktivierung ausgestattet ist, löst sofort einen voreingestellten Alarm oder ein Automatisierungsszenario aus. Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Alarmmodi: SOS-Notrufsignal, Einbruchalarm, Feueralarm, Notruf für medizinische Hilfe oder Gasleckalarm. Button stellt somit eine einfache und effektive Lösung dar, um sicherzustellen, dass schnelle Hilfe immer in Reichweite ist.



Datenverschlüsselung mit AES-Algorithmus mit variablem Code

Das verschlüsselte Kommunikationsprotokoll SAFEKeeper bietet maximalen Schutz für das Sicherheitssystem.



Reichweite des Funksignals bis zu 1 400 m

Stabile und effiziente Kommunikation mit einer Reichweite von bis zu 1 400 m im freien Gelände.



Bidirektionale Informationsübertragung zwischen Geräten

Ununterbrochene Interaktion zwischen der Zentraleinheit und den Geräten mittels AES128-Verschlüsselung.



Taste zur Meldung eines außergewöhnlichen Alarms

Verfügt über eine vollständig konfigurierbare Taste, die als Auslöser für ein SOS-Signal im Notfall eingestellt werden kann.



Möglichkeit, eine Taste einem ausgewählten Benutzer zuzuweisen

Mit einem Knopfdruck können Sie sofort Hilfe anfordern oder ausgewählte Kontakte auf eine ungewöhnliche Situation hinweisen.



Meldung eines stillen Alarms

Um maximalen Schutz für sich selbst oder Ihre Angehörigen zu gewährleisten, nutzen Sie die Möglichkeit der Aktivierung eines stillen Alarms.



Cloud-Firmware-Update des Geräts

Hinzufügen neuer Funktionen, Erhöhung des Sicherheitsniveaus der Software und Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten von Sicherheitssystemen.



Sicherheitsgrad 2 nach EN 50131

Stellt für drahtlose Komponenten von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen (ÜEA) standardmäßig das höchste Schutzniveau dar.



Wahl des Alarmtyps im Modus der Notfalltaste

Das Drücken der Taste kann eine bestimmte Aktion auslösen – Aktivierung des Feueralarms, Einbruch, SOS-Bedrohung, Herbeirufen des Rettungsdienstes oder Warnung vor Gasleck.



Schutz vor Funkstörungen

Bei Erkennung von Signalstörungen wird der Benutzer benachrichtigt und es erfolgt eine automatische Umschaltung auf ein störungsfreies Frequenzband.



Gerätezuordnung zum System durch QR-Code-Scan

Das Hinzufügen einer Taste zum System ist dank der ProSAFE-Anwendung äußerst einfach. Es genügt, den eindeutigen QR-Code des Geräts zu scannen und anschließend die erforderlichen Funktionen einzustellen.



Bis zu 5 Jahre Betrieb mit Batterien

Stromversorgung durch austauschbare Batterie, die einen ununterbrochenen Betriebsmodus von bis zu 5 Jahren ermöglicht.

Technische Spezifikation - Button

Modellbezeichnung

SAFE 38010	Weißer Ausführung EAN-Code - 0728204234860
------------	---

Schnittstelle

Indikation	1× grüne / rote LED
Schaltfläche	1×

Funktionen

Fernupdate	Ja (Cloud)
Suche	Signalstärkeerkennung
Warnung bei schwacher Batterie	Ja

Drahtlose Übertragung

Trägerfrequenz	868,0 MHz – 868,6 MHz
Sendeleistung (EIRP)	Grenzwert 25 mW
Kommunikationstyp	Bidirektional
Kommunikationsreichweite	Bis zu 1 400 m (4593,18 ft) im freien Gelände
Verschlüsselungsmodus	AES128
Frequenzsprung	Ja (automatisch)

Allgemein

Stromversorgung	1× Batterie CR2032
Energieverbrauch	Max. 14 mW
Batteriespannung	3 V DC
Stromaufnahme	Betrieb: 4,3 µA; Max.: 60 mA
Minimale Spannung	2,2 V DC
Grenze für schwache Batterie	2,6 V DC
Batterielebensdauer	3 Jahre (bei zweimaliger Verwendung pro Woche)
Stromversorgungstyp	C
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (innen)
Betriebsfeuchte	10 % – 90 % (RH)
Produktabmessungen	55,0 mm × 36,0 mm × 14,2 mm (2,17" × 1,42" × 0,56") (L × B × H)
Verpackungsabmessungen	95,0 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") (L × B × H)
Gewicht (Netto)	18 g (0,04 lb)
Gewicht (Brutto)	48 g (0,11 lb)
Installation	Wandhalterung, tragbar
Gehäusematerial	PC + ABS
Schutzart	IP54
Kompatibilität	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Konformität	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 Sicherheitsstufe 2 Umgebungsstufe II
Garantie	36 Monate

Intelligent und angepasst an jeden Benutzer

Die Schaltfläche lässt sich leicht an Ihre besonderen Anforderungen anpassen. Dank seiner einfachen Konfiguration und noch einfacheren Bedienung können sie von kleinen Kindern bis zu Senioren verwendet werden. Die Button-Schaltfläche können Sie bei Bedarf Familienmitgliedern oder anderen Personen anvertrauen, die bei Ihnen arbeiten oder Sie besuchen. Durch die Verbindung der Button-Schaltfläche und anderer Geräte in der mobilen Anwendung ProSAFE können Sie nicht nur sofortige Warnungen und Benachrichtigungen erhalten, sondern auch eine Reihe von Fotos von internen Detektoren mit Kamera zur Videoüberprüfung erhalten oder Live-Bilder von Ihren IP-Kameras übertragen. 2 Betriebsmodi – Alarmpastenfunktion oder Steuerpastenfunktion zum Starten eines ausgewählten Automatisierungsszenarios.

Feueralarmauslöser in Reichweite

Nach dem Drücken können alle Alarmsirenen im SAFE-System aktiviert werden und gleichzeitig Feuer- oder Gasleckagewarnungen an Benutzer und die Alarmempfangsstelle (DPPC) gesendet werden.

Stiller Alarm

In einigen Situationen ist es nicht ratsam, sich auf eine laute akustische Alarmsignalisierung zu verlassen. Die Reaktion des Diebes kann unvorhersehbar und im schlimmsten Fall gefährlich sein. Um maximalen Schutz für sich und Ihre Lieben zu gewährleisten, nutzen Sie die Möglichkeit, einen stillen Alarm zu aktivieren – drücken Sie einfach die intelligente Button-Schaltfläche, die diskret an einem zugänglichen Ort angebracht ist.

Programmierbare Funktionen zur Automatisierungssteuerung

Sicherheit ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die Button bietet. Diese vollständig konfigurierbare drahtlose Multifunktionstaste ist nicht nur für Sicherheitsanwendungen konzipiert, sondern auch für intelligente Automatisierung im SAFE-System. Mit Button steuern Sie ganz einfach die Beleuchtung, Tore, Garagentore, schalten Haushaltsgeräte ein oder steuern Jalousien und Rollos. Egal ob Sie einzelne Geräte steuern oder komplexe Automatisierungsszenarios auslösen müssen, Button gibt Ihnen die Freiheit und Kontrolle über Ihr intelligentes Zuhause.

