DOORBELL

INTELIGENTNÍ WI-FI DVEŘNÍ ZVONEK

SAFE DoorBell to není jen další zvonek na dveře. Je to kompaktní bezpečnostní systém spojující pohodlí chytrého zvonku s profesionální bezpečností a video dohledem. Video zvonek nabízí mimořádně široké zorné pole 143° ultra širokoúhlého objektivu, který zajišťuje sledování návštěvníků v jednom celistvém záběru s vysokým rozlišením 4 Mpx (2560 × 1440 px) a podporou Wi-Fi 6 představující nejnovější standard v rychlosti přenosu dat a ochrany proti rušení.



- 4MP - jasné snímky s ostrými detaily
- Přehledné zorné pole H: 120° / V: 66° / D: 143°
- Detekce vozidel s umělou inteligencí
- Detekce osob s umělou inteligencí
- Detekce pohybu - 4 nastavitelné zóny
- Inteligentní auto IR osvětlení s dosahem až 10m
- Detekce neobvyklých zvuků
- Integrovaný LED indikátor
- Systém hlasových zpráv pro návštěvníky
- Interkom / integrovaný mikrofon a reproduktor
- Proaktivní volání jedním stisknutím tlačítka
- Podpora úložiště formou microSD karet
- Živé video v širokém digitálním širokoúhlém rozsahu
- Pokročilá kompresní technologie
- Wi-Fi 6 integrace standardu ochrany proti rušení
- Rychlé párování pomocí Bluetooth
- Stupeň krytí IP65

Technická specifikace - DoorBell

Modelové označení

SAFE 62020	EAN kód - 0728204235096
SAFE 62021	EAN kód - 0728204235089

Klasifikace

Klasifikace	Wi-Fi videozvonek
Typ zařízení	Bezdrátové
Použití	Vnitřní / venkovní prostředí

Kamera

Obrazový senzor	1/3" CMOS
Max. rozlišení	2560 × 1440 px (4 Mpx)
Objektiv	Pevný, 2,3 mm, F2.2
Úhel záběru	H: 120°; V: 66°; D: 143°
Režimy den / noc	Automaticky (ICR); barevně; černobíle
WDR	DWDR
Typ přísvitu	Infračervený, 2 × IR LED, dosah až 10 m
Otočení obrazu	0° / 180°

Video a zvuk

Komprese videa	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Snímkování	Hlavní stream: až 2560 × 1440 px @ 1–15 fps; Sub stream: 640 × 360 px @ 1–15 fps
Datový tok videa	32 kb/s až 8192 kb/s (H.264, H.265)
Zvuk	Vestavěný mikrofon a reproduktor, obousměrná komunikace
Komprese zvuku	G.711a; G.711Mu; PCM

Funkce

Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 oblasti, obdélníkové)
Chytrá detekce	Detekce osob, detekce vozidel
Tlačítko	1 × tlačítko zvonku

Síť / komunikace

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4000 GHz až 2,4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
Párování	Bluetooth
Úložiště	Karta microSD, max. 256 GB
Aplikace	ProSAFE (Android, iOS)
Kompatibilita	Aplikace ProSAFE v1.99.00 nebo novější

Obecné

Napájení	USB 5 V DC ± 5 %, 2 A, nebo svorky 10 V až 24 V DC / 14 V až 24 V AC, 1,0 A
Spotřeba energie	Provozní: 1,7 W (5 V DC); 2,1 W (10–24 V DC); 2,2 W (14–24 V AC). Max.: 5,3 W (5 V DC); 6,8 W (10–24 V DC); 6,8 W (14–24 V AC)

Když máte mít vstup pod kontrolou

SAFE DoorBell je chytrým řešením pro moderní zabezpečení vaší domácnosti, kanceláře nebo provozovny, které vám poskytne přehledné informace a kontrolu nad tím, kdo stojí před vašimi dveřmi. Díky vysokému 2K rozlišení a ultra-širokému úhlu záběru 143° uvidíte vše jasně a přehledně. Zvonek je vybaven nejen integrovanou detekcí pohybu, ale jeho umělá inteligence spolehlivě rozpozná přítomnost osob, vozidel nebo zaznamená abnormální zvuky a následně vás okamžitě upozorní prostřednictvím chytrých notifikací bezplatné aplikace (pro Android a iOS v CZ) ProSAFE určené pro všechna chytrá zařízení.

Nestandardní standard Wi-Fi 6 a komunikace v reálném čase

Kromě jasného a čistého obrazu vás SAFE DoorBell zaujme i komunikací v reálném čase, díky integrovanému standardu Wi-Fi 6 je přenos obrazu a zvuku z kamery do vašeho telefonu plynulejší a s minimálním zpožděním. Technologie SAFE DoorBell Wi-Fi 6 využívá vylepšené techniky zpracování signálu, která mu pomáhá lépe udržet stabilnější datové spojení i v místech, kde je signál slabší (například u vstupu do domu, který bývá dále od routeru nebo za překážkami). Díky této technologii dokáže router efektivněji komunikovat s více zařízeními najednou. DoorBell tak neztrácí připojení ani v momentech, kdy je domácí síť vytížena jinými zařízeními.

Už nikdy nezmeškáte návštěvu

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete se svými hosty vést běžnou komunikaci – aniž byste museli otevřít dveře, nebo dokonce být doma. Obousměrná hlasová komunikace funguje přirozeně a bez zbytečných komplikací.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/safe-doorbell-white

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Technická specifikace - DoorBell

Obecné

Provozní teplota	−20 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	≤ 95 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP65
Materiál krytu	Plast
Instalace	Na stěnu / povrchová
Rozměry produktu	135 × 45 × 24,2 mm
Hmotnost (netto)	0,11 kg

Certifikace

Soulad	CE; CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU

Obsah balení

Obsah balení	Videozvonek, instalační sada, montážní držák, napájecí kabel, kolík, stručný návod, právní a regulatorní informace

Jednoduše bez starostí

Se SAFE DoorBell nemusíte řešit žádné předplacené služby ani investovat do cloudového úložiště. Všechna data mohou být ukládána zdarma na lokálním úložišti na standardní microSD kartě s kapacitou až 256 GB, vše pod vaší střechou a pod vaší kontrolou. Zvonek je navržen pro trvalé napájení ze sítě přes dva vodiče nebo přes USB (5 VDC), takže si sami zvolíte způsob instalace, který vám nejlépe vyhovuje. A protože je zvonek trvale připojen k napájení, nemusíte řešit ani výměnu baterií, ani jejich pravidelné dobíjení.

Bodyguard před vašimi dveřmi

Součástí zvonku je i integrovaný pasivní PIR detektor pohybu s možností definovat až 4 obdélníkové zóny zájmu v rámci záběru kamery, díky kterým hlídáte jen to, co skutečně chcete a současně eliminujete možnost falešných poplachů, které by mohli vyvolat osoby procházející okolo vašeho objektu. K tomu ještě SAFE DoorBell průběžně analyzuje zvuky z okolí, a jakmile zachytí něco neobvyklého, okamžitě vás upozorní. Vizuální i zvukový dohled tak fungují ruku v ruce a vy máte přehled o dění před dveřmi nepřetržitě a v reálném čase.

Vysoká kvalita obrazu i v noci

Pro noční zobrazení využívá DoorBell technologie auto přepínání IR spektra den/noc, zajišťující přechod mezi barevným a černobílým režimem podle světelných podmínek. Optimalizuje kontrast a ostrost obrazu bez barevného šumu, který by vznikal při pokusu o barevné zobrazení při nedostatku světla. Funkce DWDR následně vyrovnává rozdíly v osvětlení scény.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/safe-doorbell-white

GET IT ON Google Play

Available on the App Store