INDOOR SIREN

BEŽIČNA UNUTARNJA SIRENA

Indoor Siren je bežična sirena, namijenjena uporabi u unutarnjim prostorima, koja nudi 3 razine jakosti glasnoće, 3 vrste tonova signalizacije i podesiv interval trajanja zvučne signalizacije alarma. Sirena, među ostalim, služi i za signalizaciju ulaznog i izlaznog odgođenja. Dio sirene je integrirani LED indikator i zahvaljujući jedinstvenom protokolu SAFE Keeper može komunicirati sa središnjim upravljačkim jedinicama SAFE do udaljenosti od 1000 m na otvorenom prostoru.



- 3 razine glasnoće i 3 vrste zvučne signalizacije alarma
- Domet radijskog signala do 1000 m
- Ažuriranje firmwarea uređaja putem oblaka
- Integrirani LED indikator
- Pametni nosač za brzu i jednostavnu instalaciju
- Stupanj zaštite 2 prema ČSN EN 50131
- Do 5 godina rada na bateriju
- Tamper zaštita od sabotaže i neovlaštenog rukovanja uređajem
- Dodavanje uređaja u sustav očitavanjem QR koda
- Integrirani temperaturni senzor
- Dvosmjerni prijenos informacija između uređaja
- Zaštita od ometanja radijskog signala
- Jednostavna instalacija uređaja

Technical specification - Indoor Siren

Model designation

SAFE 38130	Bijela izvedba EAN code - 0728204234761

Osnovni podaci

Oznaka modela	SAFE 38130, bijela izvedba

Sučelje

Indikacija	1× zelena LED
Tipka	1× tipka napajanja

Funkcije

Sabotažni kontakt	Da (tamper)
Daljinsko ažuriranje	Da (oblak)
Pretraživanje	Detekcija jakosti signala
Testni način	Da
Upozorenje na ispražnjenu bateriju	Da

Bežični prijenos

Noseća frekvencija	868,0 MHz – 868,6 MHz
Snaga odašiljača (EIRP)	Ograničenje 25 mW
Vrsta komunikacije	Dvosmjerna
Komunikacijska udaljenost	Do 1 000 m (3280,84 ft) na otvorenom prostoru
Način šifriranja	AES128
Skakanje frekvencije	Da (automatsko)

Akustični parametri

Zvučni tlak	Velika glasnoća: 105 dB(A); u gluhoj komori na udaljenosti 1 m: 84 dB(A) (velika glasnoća), 78 dB(A) (srednja glasnoća)
Postavljanje glasnoće	3 razine

Općenito

Napajanje	2× baterija CR123A
Potrošnja energije	Maks. 240 mW
Potrošnja struje	≤9 µA (rad) / ≤100 mA (alarm)

Učinkovita zvučna signalizacija

Indoor Siren predstavlja ključni element sigurnosnog sustava SAFE, koji znatno povećava njegovu učinkovitost i osigurava trenutačnu reakciju na neovlašteni upad u objekt. Zvučni signal sirene Indoor Siren generira se na razini koja je za čovjeka izrazito neugodna. Zahvaljujući tome pouzdano upozorava na prijeteću opasnost, odvraća potencijalnog uljeza od daljnjeg napredovanja i istodobno privlači pozornost okoline.

Sirena koja se čuje

Alarm se može aktivirati primjerice narušavanjem prostora nadziranog PIR senzorom pokreta, provalom u prozor ili vrata pod zaštitom magnetskog detektora otvaranja. Indoor Siren znatno povećava učinkovitost sigurnosnog sustava i najoperativnije je sredstvo reakcije na upad u objekt. Sirena je opremljena funkcijom Tamper koja štiti uređaj od sabotaže ili neovlaštenog rukovanja.

Varijabilna indikacija alarmnog događaja

Sirena nudi tri različite vrste upozoravajućih tonova, koji se mogu lako prilagoditi prema konkretnom alarmnom signalu definiranom priključenim elementima sigurnosnog sustava. Može se raditi primjerice o upozorenju na neovlašteni upad, rizik od požara ili poplave nadziranog prostora. Zvučni ton međutim nije uvijek prikladan za sve vrste situacija i događaja. Zato aplikacija ProSAFE omogućuje kod odabranih operacija zvučnu signalizaciju jednostavno deaktivirati. Tako možete odabrati način upozorenja koji najbolje odgovara prirodi konkretnog alarma.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/indoor-siren-safe

GET IT ON Google Play
Available on the App Store

Technical specification - Indoor Siren

Općenito

Trajanje baterije	2,5 godine rada (2 aktivacije tjedno s trajanjem signalizacije 120 s)
Radna temperatura	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) (unutarnji prostor)
Radna vlažnost	10 % – 90 % (RH)
Dimenzije proizvoda	81,0 mm × 81,0 mm × 26,0 mm (3,19" × 3,19" × 1,02") (D × Š × V)
Dimenzije pakiranja	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (D × Š × V)
Težina (neto)	105 g (0,23 lb)
Težina (bruto)	175 g (0,39 lb)
Instalacija	Na montažnu ploču
Materijal kućišta	PC + ABS
Kompatibilnost	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Sukladnost	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-4:2019; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; Stupanj sigurnosti 2; Razred okoliša II
Jamstvo	36 mjeseci

Jednostavna montaža i brzo podešavanje

Bežična komunikacija i baterijski rad nude mogućnost jednostavne instalacije bez potrebe za kabliranjem. To znači da se sirena može smjestiti gotovo bilo gdje u unutrašnjosti objekta. Dodavanje sirene u sustav zahvaljujući aplikaciji ProSAFE iznimno je jednostavno – dovoljno je skenirati jedinstveni QR kod uređaja i definirati funkcije koje će Indoor Siren obavljati. Za nekoliko trenutaka sve je spremno i Vaša sirena može početi pouzdano raditi.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/indoor-siren-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store