

BUTTON

PRZYCISK ALARMOWY



Button to bezprzewodowy inteligentny przycisk alarmowy, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu jak najszybszej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, który wyposażony jest w ochronę przed niezamierzoną aktywacją, a natychmiast uruchamia się wstępnie ustawiony alarm lub scenariusz automatyzacji. Do wyboru masz pięć różnych trybów alarmowych: sygnał SOS, alarm włamaniowy, alarm pożarowy, wezwanie pomocy medycznej lub ostrzeżenie o wycieku gazu. Button stanowi zatem proste i efektywne rozwiązanie, które gwarantuje pewność, że szybka pomoc jest zawsze w zasięgu ręki.



Szyfrowanie danych algorytmem AES z kodem zmiennym

Zaszyfrowany protokół komunikacyjny SAFEKeeper zapewnia maksymalną ochronę systemu bezpieczeństwa.



Zasięg sygnału radiowego do 1 400 m

Stabilna i efektywna komunikacja w zasięgu do 1 400 m w otwartej przestrzeni.



Dwukierunkowa transmisja informacji między urządzeniami

Nieprzerwana interakcja między jednostką centralną a urządzeniami za pomocą szyfrowania AES128.



Przycisk do wywołania alarmu.

Dysponuje jednym w pełni konfigurowalnym przyciskiem, który można ustawić jako wyzwalacz sygnału SOS nadzwyczajnego.



Możliwość przypisania przycisku wybranemu użytkownikowi

Jednym naciśnięciem przycisku można natychmiast wezwać pomoc lub powiadomić wybranych kontaktów o niezwyklej sytuacji.



Ogłoszenie cichego alarmu

Aby zapewnić maksymalną ochronę siebie lub swoich bliskich, wykorzystaj możliwość aktywacji cichego alarmu.



Aktualizacja oprogramowania urządzenia z chmury

Dodawanie nowych funkcji, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oprogramowania i rozszerzanie możliwości wykorzystania systemów bezpieczeństwa.



Stopień zabezpieczenia 2 zgodnie z PN-EN 50131

Stanowi dla bezprzewodowych komponentów systemu alarmowego i systemu powiadomienia o zagrożeniu (SSWiN) standardowo najwyższy poziom ochrony.



Wybór typu alarmu w trybie + przycisku alarmowego

Naciśnięcie przycisku może wyzwolić konkretną akcję – aktywację alarmu pożarowego, włamanie, SOS zagrożenia, wezwanie pomocy medycznej lub ostrzeżenie o wycieku gazu.



Ochrona przed zakłóceniami sygnału radiowego

Po wykryciu zakłóceń sygnału dochodzi do powiadomienia użytkownika i automatycznego przełączenia na niezakłócone pasmo częstotliwości.



Dodanie urządzenia do systemu poprzez skanowanie kodu QR

Dodanie przycisku do systemu jest dzięki aplikacji ProSAFE niezwykle proste. Wystarczy zeskanować unikalny kod QR urządzenia i następnie ustawić wymagane funkcje.



Żywotność baterii do 5 lat

Zasilanie wymienną baterią, która umożliwia nieprzerwany tryb pracy do 5 lat.

Specyfikacja techniczna - Button

Oznaczenie modelu

SAFE 38010	Białe wykonanie Kod EAN - 0728204234860
------------	--

Interfejs

Oznaczenia	1× zielona / czerwona LED
Przycisk	1×

Funkcje

Aktualizacja zdalna	Tak (Cloud)
Wyszukiwanie	Detekcja siły sygnału
Ostrzeżenie o rozładowanej baterii	Tak

Transmisja bezprzewodowa

Częstotliwość nośna	868,0 MHz – 868,6 MHz
Moc nadajnika (EIRP)	Limit 25 mW
Typ komunikacji	Dwukierunkowa
Dystans komunikacji	Do 1 400 m (4593.18 ft) w otwartej przestrzeni
Tryb szyfrowania	AES128
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak (automatyczne)

Ogólne

Zasilanie	1× bateria CR2032
Zużycie energii	Maks. 14 mW
Napięcie baterii	3 V DC
Pobór prądu	Operacyjne: 4,3 µA; Maks.: 60 mA
Napięcie minimalne	2,2 V DC
Granica rozładowanej baterii	2,6 V DC
Żywotność baterii	3 lata (przy użyciu dwa razy w tygodniu)
Typ źródła zasilania	C
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) (wewnątrz)
Wilgotność pracy	10 % – 90 % (RH)
Wymiary produktu	55,0 mm × 36,0 mm × 14,2 mm (2.17" × 1.42" × 0.56") (D × S × W)
Wymiary opakowania	95,0 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3.74" × 2.34" × 1.20") (D × S × W)
Masa (netto)	18 g (0.04 lb)
Masa (brutto)	48 g (0.11 lb)
Instalacja	Do uchwytu, przenośne
Materiał obudowy	PC + ABS
Stopień ochrony	IP54
Kompatybilność	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Zgodność	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 Stopień bezpieczeństwa 2 Klasa środowiska II
Gwarancja	36 miesięcy

Inteligentny i dostosowany do każdego użytkownika

Przycisk można łatwo dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki jego prostej konfiguracji i jeszcze łatwiejszej obsłudze mogą go używać zarówno małe dzieci, jak i seniorzy. Przycisk Button możesz w razie potrzeby powierzyć członkom rodziny lub innym osobom, które u ciebie pracują lub są u ciebie w odwiedzinach. Dzięki połączeniu przycisku Button i innych urządzeń w aplikacji mobilnej ProSAFE, możesz nie tylko otrzymywać natychmiastowe wiadomości alarmowe i powiadomienia, ale jednocześnie w ramach weryfikacji wideo możesz otrzymać serię zdjęć z wewnętrznych detektorów z kamerą lub transmitować na żywo obraz z twoich kamer IP. Urządzenie oferuje 2 tryby pracy – funkcja przycisku alarmowego lub funkcja przycisku sterującego do uruchomienia wybranego scenariusza automatyzacji.

Aktywator alarmu pożarowego w zasięgu ręki

Jedno naciśnięcie aktywuje wszystkie syreny alarmowe w systemie SAFE i jednocześnie wysyłana jest wiadomość alarmowa o pożarze lub wycieku gazu użytkownikom i centrum odbioru alarmów (DPPC).

Alarm cichy

W niektórych sytuacjach nie jest wskazane korzystanie z głośnej sygnalizacji akustycznej alarmu. Reakcja włamywacza może być nieprzewidywalna i w skrajnym przypadku niebezpieczna. Aby zapewnić maksymalną ochronę siebie i swoich bliskich, skorzystaj z możliwości aktywacji alarmu cichego – wystarczy nacisnąć inteligentny przycisk Button, który można dyskretnie umieścić w łatwo dostępnym miejscu.

Funkcje programowalne do sterowania automatyzacją

Bezpieczeństwo to tylko jedna z wielu możliwości, które Button oferuje. Ten w pełni konfigurowalny bezprzewodowy przycisk wielofunkcyjny jest zaprojektowany nie tylko do aplikacji bezpieczeństwa, ale także do inteligentnej automatyzacji w ramach systemu SAFE. Za pomocą przycisku Button możesz łatwo sterować oświetleniem, bramami, drzwiami garażowymi, obsługiwać urządzenia domowe lub sterować żaluzjami i roletami. Niezależnie od tego, czy musisz sterować poszczególnymi urządzeniami, czy uruchamiać złożone scenariusze automatyzacji, Button daje ci swobodę i kontrolę nad twoim inteligentnym domem.

